FRIDA EFECTO NOGAL

Plafón LED adosable de 47 cm, efecto nogal con correas negras

Código: X633 DW · Tipo: Luminaria LED de techo · Marca: i-Lumina



La lámpara de techo LED FRIDA EFECTO NOGAL La lámpara de techo LED FRIDA EFECTO NOGAL es un plafón redondo de 47 cm con aro en vinilo con efecto madera nogal y correas de cuerina PU negra. Su interior en forma de cuenco reparte una luz suave y sin deslumbrar. Con su control remoto incluido eliges entre tres tonos de luz y regulas la intensidad. Con su control remoto incluido eliges entre tres tonos de luz y regulas la intensidad.

56W
Potencia

5,600 lm
Flujo luminoso

3 tonos
3000K · 4000K · 6000K

Dimable
Con control remoto

Ø 47 cm
Alto 10.5 cm

IP20
Uso en interiores

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- 3 tonos de luz en una sola lámpara: cálida 3000K, neutra 4000K y fría 6000K.
- Intensidad regulable (dimable) con el control remoto, con modo luz noche.
- Doble encendido: con el interruptor de pared o con el control remoto.
- Alta eficiencia: 5,600 lúmenes con 56W (100 lúmenes por watt).
- Carácter cálido: aro efecto nogal con correas de cuerina PU negra.
- Luz uniforme: difusor opal, sin puntos visibles.
- LED integrado: listo para usar, sin reemplazo de focos.
- Adosable: se fija directo al techo, ideal para techos de altura estándar.

TONOS DE LUZ E INTENSIDAD



Luz cálida, neutra y fría



Brillo máximo, medio y mínimo



Uso recomendado en interiores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	FRIDA EFECTO NOGAL	Frecuencia	50/60 Hz
Código	X633 DW	Regulación de intensidad	Sí, solo con el control remoto
Tipo de luminaria	Lámpara LED adosable al techo	Encendido	Interruptor de pared o control remoto
Fuente de luz	LED integrado (SMD)	Control remoto	Incluido (2 pilas AAA no incluidas)
Potencia	56W	Grado de protección	IP20 (uso en interiores)
Diámetro	47 cm	Material	Vinilo con efecto madera nogal, correas de cuerina PU y difusor opal
Flujo luminoso	5,600 lúmenes	Alto	10.5 cm (aprox.)
Eficacia	100 lúmenes por watt	Garantía	12 meses
Temperatura de color	3000K / 4000K / 6000K	País de origen	China
Voltaje de entrada	175V - 265V		

MEDIDAS Y PARTES





Ambientes sugeridos

Sala y comedor, dormitorios, cocina, estudio, pasillos, recibidor y walk-in closet. Luminaria para interiores secos: no instalar en baños con ducha, zonas con salpicaduras o humedad, ni en exteriores.

MANUAL DE INSTALACIÓN

LÁMPARA DE TECHO LED FRIDA EFECTO NOGAL + CONTROL REMOTO

CONTENIDO DE LA CAJA



- 1 plafón LED FRIDA EFECTO NOGAL (base metálica con módulos LED y driver, y pantalla con difusor opal)
- Base de fijación integrada al plafón
- 1 control remoto (usa 2 pilas AAA, no incluidas)
- Tornillos y tarugos para la fijación
- Guía de instalación

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Para evitar incendio o descarga eléctrica, corte la energía en la llave general o el interruptor del circuito y compruebe que no haya corriente antes de conectar los cables. Si no está calificado para hacer instalaciones eléctricas, encargue el trabajo a un técnico electricista.

INSTALACIÓN EN 4 PASOS



1 Corta la energía eléctrica

Baja la llave del circuito en el tablero y verifica que no haya corriente en el punto de luz.

2 Fija la base a la caja octogonal

Atornilla la base metálica del plafón a la caja octogonal del techo con los tornillos y tarugos incluidos, dejando pasar los cables de alimentación.

3 Conecta los cables eléctricos

Une los cables de alimentación del techo con los cables de la lámpara. Aísla y asegura bien cada empalme.

4 Coloca y gira la pantalla

Presenta la pantalla sobre la base y gírala hasta que quede asegurada. Sube la llave y enciende.

USO DEL CONTROL REMOTO



- ON / OFF: encendido y apagado. También puedes usar el interruptor de pared.
- Luz cálida, luz fría y cambio de tono: elige entre 3000K, 4000K y 6000K.
- Brillo + / Brillo −: regula la intensidad. Esta función trabaja solo con el control remoto.
- Temperatura de color + / −: ajuste fino del tono de la luz.
- Luz noche y luz auxiliar: modos de baja intensidad.
- El control usa 2 pilas AAA (no incluidas).

Garantía y servicio

Garantía de 12 meses. Servicio de instalación a domicilio por S/ 249, con el que la garantía se extiende a 18 meses. Consulta los términos en la sección Políticas de Garantía de ilumina.pe o llama a la Central Aló ILUMINA: +511 282-0401.