# ORBE WHITE

## Plafón LED adosable de 50 cm con aro blanco y luz indirecta

Código: 615 WH · Tipo: Luminaria LED de techo · Marca: i-Lumina



La lámpara de techo LED ORBE WHITE es un plafón redondo de 50 cm con un aro blanco mate y un plato central blanco. La luz sale desde el interior del aro y se refleja en el plato, creando un halo suave. Con su control remoto incluido eliges entre tres tonos de luz y regulas la intensidad.

| | |
|---|---|
| **56W**<br>Potencia | **5,600 lm**<br>Flujo luminoso |
| **3 tonos**<br>3000K · 4000K · 6000K | **Dimable**<br>Con control remoto |
| **ϕ 50 cm**<br>Alto 7 cm | **IP20**<br>Uso en interiores |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

- 3 tonos de luz en una sola lámpara: cálida 3000K, neutra 4000K y fría 6000K.
- Intensidad regulable (dimable) con el control remoto, con modo luz noche.
- Doble encendido: con el interruptor de pared o con el control remoto.
- Alta eficiencia: 5,600 lúmenes con 56W (100 lúmenes por watt).
- Aro blanco mate: con plato central blanco que refleja la luz.
- Luz indirecta: la luz sale desde el interior del aro y se refleja en el plato, sin puntos visibles.
- LED integrado: listo para usar, sin reemplazo de focos.
- Adosable: se fija directo al techo, ideal para techos de altura estándar.

## TONOS DE LUZ E INTENSIDAD




Luz cálida, neutra y fría




Brillo máximo, medio y mínimo



Uso recomendado en interiores

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Modelo | ORBE WHITE |
| Código | 615 WH |
| Tipo de luminaria | Lámpara LED adosable al techo |
| Fuente de luz | LED integrado (SMD) |
| Potencia | 56W |
| Diámetro | 50 cm |
| Flujo luminoso | 5,600 lúmenes |
| Eficacia | 100 lúmenes por watt |
| Temperatura de color | 3000K / 4000K / 6000K |
| Voltaje de entrada | 175V - 265V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Regulación de intensidad | Sí, solo con el control remoto |
| Encendido | Interruptor de pared o control remoto |
| Control remoto | Incluido (2 pilas AAA no incluidas) |
| Grado de protección | IP20 (uso en interiores) |
| Acabado | Aro blanco mate con plato central blanco |
| Alto | 7 cm (aprox.) |
| Garantía | 12 meses |
| País de origen | China |

## MEDIDAS Y PARTES







**Ambientes sugeridos**

Sala y comedor, dormitorios, cocina, estudio, pasillos, recibidor y walk-in closet. Luminaria para interiores secos: no instalar en baños con ducha, zonas con salpicaduras o humedad, ni en exteriores.

# MANUAL DE INSTALACIÓN

LÁMPARA DE TECHO LED ORBE WHITE + CONTROL REMOTO

## CONTENIDO DE LA CAJA




- 1 plafón LED ORBE WHITE (base metálica con módulos LED y driver, y aro con plato central)
- Base de fijación integrada al plafón
- 1 control remoto (usa 2 pilas AAA, no incluidas)
- Tornillos y tarugos para la fijación
- Guía de instalación

**ADVERTENCIA DE SEGURIDAD**

Para evitar incendio o descarga eléctrica, corte la energía en la llave general o el interruptor del circuito y compruebe que no haya corriente antes de conectar los cables. Si no está calificado para hacer instalaciones eléctricas, encargue el trabajo a un técnico electricista.

## INSTALACIÓN EN 4 PASOS




**1 Corta la energía eléctrica**

Baja la llave del circuito en el tablero y verifica que no haya corriente en el punto de luz.

**2 Fija la base a la caja octogonal**

Atornilla la base metálica del plafón a la caja octogonal del techo con los tornillos y tarugos incluidos, dejando pasar los cables de alimentación.

**3 Conecta los cables eléctricos**

Une los cables de alimentación del techo con los cables de la lámpara. Aísla y asegura bien cada empalme.

**4 Coloca y asegura la lámpara**

Presenta la lámpara sobre la base de fijación y asegúrala. Sube la llave y enciende.

## USO DEL CONTROL REMOTO




- ON / OFF: encendido y apagado. También puedes usar el interruptor de pared.
- Luz cálida, luz fría y cambio de tono: elige entre 3000K, 4000K y 6000K.
- Brillo + / Brillo −: regula la intensidad. Esta función trabaja solo con el control remoto.
- Temperatura de color + / −: ajuste fino del tono de la luz.
- Luz noche y luz auxiliar: modos de baja intensidad.
- El control usa 2 pilas AAA (no incluidas).

**Garantía y servicio**

Garantía de 12 meses. Servicio de instalación a domicilio por S/ 249, con el que la garantía se extiende a 18 meses. Consulta los términos en la sección Políticas de Garantía de ilumina.pe o llama a la Central Aló ILUMINA: +511 282-0401.